

طریقہ استعمال

PC-MX 12



Head Office:

Office # 412, 4th Floor, Madina City Mall, Abdullah Haroon
Road, Saddar, Karachi, Pakistan.

Tel: +92(21)-35217256, 35654771-74 / Cell:  +92-3360837535

طریقہ استعمال

1. ڈسپلے موڈ سیٹ کرنے کا طریقہ (Display Mode)

- اس گھڑی میں 3 طرح ڈسپلے موجود ہیں۔
- 1. ڈسپلے 1: اس ڈسپلے میں صرف گھنٹہ اور منٹ ڈسپلے ہوگا۔
- 2. ڈسپلے 2: اس میں گھنٹہ ، منٹ اور سیکنڈ ڈسپلے ہوگا۔
- 3. ڈسپلے 3: اس میں گھنٹہ ، منٹ ، سیکنڈ ، تاریخ اور درجہ حرارت بھی ڈسپلے ہوگا۔
- گھڑی کو Unlock کرنے کے لیے ⑤ کا بٹن دبا کر رکھیں۔
- ڈسپلے Blink کرنے لگے گا۔
- اب **CITY** کا بٹن دبائیں اور ڈسپلے 1 اور ڈسپلے 2 میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں اور **SET** کا بٹن دبائیں۔
- اگر آپ ڈسپلے 3 کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں تو گھڑی کو Unlock کرنے کے بعد **Iqamah** کا بٹن دبائیں اور **SET** دبا کر باہر آجائیں۔

2. ڈسپلے کی روشنی، تاریخ اور درجہ حرارت کو سیٹ کرنا

- گھڑی کو Unlock کرنے کے لیے ⑤ کا بٹن دبا کر رکھیں۔
- ڈسپلے Blink کرنے لگے گا۔
- اب **MENU** کا بٹن دبائیں **Blink (Day Intensity) DI** کرنے لگے گا۔
- **+**/**-** کے ذریعے دن کے اوقات میں ڈسپلے کی **Brightness** روشنی سیٹ کریں اور **SET** کا بٹن دبائیں۔
- اب **Blink (Night Intensity) NI** کرنے لگے گا۔
- **+**/**-** کے ذریعے رات کے اوقات میں ڈسپلے کی **Brightness** روشنی سیٹ کریں اور **SET** کا بٹن دبائیں۔
- اب **Blink** **TIME** کر رہا ہوگا۔

- \oplus/\ominus کے ذریعے ڈسپلے میں تبدیلی کا وقت 90 سیکنڈ تک سیٹ کر سکتے ہیں۔
- اب **SET** دبائیں **DATE** ✓ Blink کر رہا ہوگا۔
- \oplus/\ominus کے ذریعے تاریخ ڈسپلے کرنے کا دورانیہ 90 سیکنڈ تک سیٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ **DATE** ✗ کریں گے تو تاریخ ڈسپلے نہیں ہوگی۔
- اب **SET** دبائیں درجہ حرارت **TEMP. HUMID.** ✓ ڈسپلے ہوگا۔
- \oplus/\ominus کے ذریعے درجہ حرارت ڈسپلے کرنے کا دورانیہ 90 سیکنڈ تک سیٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ **TEMP. HUMID.** ✗ کریں گے تو درجہ حرارت ڈسپلے نہیں ہوگا۔

3. وقت اور تاریخ سیٹ کرنا (TIME SET)

- گھڑی کو **Unlock** کرنے کے لیے ⑤ کا بٹن دبا کر رکھیں۔
- **TIME** کا بٹن دبائیں، سیکنڈ Blink کرنے لگیں گے۔
- **+** دبا کر سیکنڈ 00 کر دیں۔
- **SET** دبائیں گھنٹے Blink کرنے لگیں گے۔
- اب باری باری \oplus/\ominus اور **SET** کی مدد سے منٹ، AM/PM، مہینہ، تاریخ اور سال سیٹ کریں۔

4. زبان کا انتخاب (Language SET)

- گھڑی کو **Unlock** کرنے کے لیے ⑤ کا بٹن دبا کر رکھیں۔ ڈسپلے Blink کرنے لگے گا۔
- **HIJRI** کا بٹن دباتے ہوئے اردو، عربی یا انگریزی میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں اور **SET** دبائیں۔
- نوٹ: زبان کی تبدیلی کا آپشن صرف ڈسپلے 1 میں موجود ہے۔



- نوٹ: آپ موبائل ایپ کی مدد سے بھی **Setting** کر سکتے ہیں۔
- App کو Play store سے **"MX Clock Setting"** کے نام سے **Download** کریں۔

**Head Office:**

Office # 412, 4th Floor, Madina City Mall, Abdullah Haroon Road, Saddar, Karachi-74400, Pakistan.



Tel: +92(21)-35217256, 35654771-74 / Cell:  +92-3360837535

Email: Info@systemsintegration.com.pk

Url: www.systemsintegrtn.com.pk

Rawalpindi Service Center:

Office # 104, 1st Floor, Rawal Suag Plaza, Opposite Steps College, National Market, Chandni Chowk.
Whatsapp/Voice: 0306-9787064

MULTAN:

Shop # 38, Multan Commercial Centre, Vehari Road.
Tel: 061-6242323
Whatsapp/Voice: 0334-1757159

PESHAWAR BRANCH:

Office Number 37 & 38, 1st Floor, City Tower Plaza Kabri Bazar, Cinema Road,
Whatsapp/Voice: 0328-2081799

HYDERABAD:

Shop # 4, Hira Chamber, Tilak Chari, Op. Aftab Surgical.
Tel: 022-2631434
Whatsapp/Voice: 0331-8368608

LAHORE:

Shop # 314-G Panorama Centre, The Mall Road.
Tel: 042-36299705/06
Whatsapp/Voice: 0337-9928214